

# GARRETT®

## MS-3 Casque



avec la **Z-Lynk™**  
technologie sans fil

Manuel d'instruction

## Casque sans fil Garrett MS-3 Z-Lynk

- Conçu pour une utilisation avec tous les détecteurs et les modules de transmission équipés du Garrett Z-Lynk.
- Volume réglable. Permet d'ajuster le niveau sonore des signaux aux exigences auditives de l'utilisateur et d'améliorer les signaux de faible intensité.
- Oreillettes rembourrées pour arrêter les sons externes.
- Arceau rembourré. Confortable et bien ajusté pour rester en place et s'adapter à une large variété d'utilisateurs.
- Robuste et pliable pour faciliter le rangement.
- Comprend un casque MS-3 et un câble USB de charge.

### Caractéristiques techniques

Référence du modèle :	1627710
Latence audio :	17 millisecondes (6x plus rapide que Bluetooth®)
Largeur de bande audio :	De 30 à 18 000 Hz
Fréquence de fonctionnement :	2,4 GHz avec sauts de fréquence, ce qui empêche toute diaphonie
Arrêt automatique :	Après 60 minutes de non-utilisation
Environnement :	Protection IP52 contre les pluies fines. Ne pas immerger.
Autonomie :	Jusqu'à 30 heures de fonctionnement. Se recharge en 5 heures ou moins.
Poids :	340 g (12 oz)
Garantie :	2 ans, limitée pièces et main d'œuvre
Certifications :	FCC, CE, IC, AS/NZ

### Instructions du MS-3

- **Marche/Arrêt**—Appuyez sur le bouton (⏻) et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour ALLUMER ou ÉTEINDRE le casque. Le casque s'éteint automatiquement après 60 minutes d'inactivité.
- **Volume**—Utilisez le bouton réglable d'une main sur le MS-3 pour régler le niveau sonore. Les détecteurs à métal dotés de commandes intégrées de volume doivent être réglés au niveau sonore maximal.
- **Couplage**—Le casque sans fil MS-3 est conçu pour être couplé à un émetteur Z-Lynk. Suivez les instructions de couplage fournies avec l'émetteur.
- **Recharge**—Pour recharger le casque, branchez le câble de charge fourni au casque MS-3 et au port USB standard de charge. Le casque se chargera complètement en 5 heures.



- **Indicateurs à LED**—Quand le casque est utilisé, l'indicateur d'état de charge de la batterie (🔋) commence à clignoter lorsqu'il reste environ 3 heures d'autonomie. Pendant le chargement de la batterie, l'indicateur à LED est constamment allumé et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.

L'indicateur de couplage (🔌) clignote lentement lorsque le casque n'est pas couplé et il reste allumé lorsque le couplage est établi.



- **Attention**—Le casque MS-3 résistera aux pluies légères, mais il ne devrait jamais être trempé.

### Compatibilité du MS-3

- Le casque Garrett MS-3 Z-Lynk peut être utilisé aussi bien avec les détecteurs à métal à très basse fréquence (VFL) qu'avec les détecteurs à métal à induction pulsée.
- Ce casque est conçu pour être utilisé avec tous les détecteurs et les modules de transmission équipés du Garrett Z-Lynk.
- Le casque sans fil MS-3 est vendu séparément (réf 1627710) ou comme élément du kit sans fil Z-Lynk (réf 1627720).

### Réglementation

Ce produit est conforme à la partie 15 des règles édictées par la FFC (Federal Communications Commission). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un dysfonctionnement. Toute modification apportée à cet équipement sans l'accord du fabricant annulera l'autorisation d'utilisation de l'équipement.

Ce produit est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut pas provoquer d'interférences et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant entraîner un dysfonctionnement.

### Garantie

Le casque sans fil Garrett Z-Lynk bénéficie d'une garantie limitée de 24 mois (pièces et main d'œuvre). Toutefois, les dommages causés par toute altération, modification, négligence, accident ou mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie. Pour obtenir les « Informations relatives à la garantie » complètes, visitez le site Web de Garrett : [www.garrett.com](http://www.garrett.com).

En cas de problème, nous vous invitons à lire attentivement ce guide d'utilisation pour vérifier que le dysfonctionnement du système ne provient pas d'un problème de couplage.

Si votre casque doit être réparé ou entretenu dans le cadre de la garantie, contactez le magasin local chez qui vous l'avez acheté. Pour éviter des frais d'expédition et d'importation excessifs, les clients ne résidant pas aux États-Unis ne devront pas retourner leur produit Garrett directement à l'usine.

Les informations concernant les demandes de réparation/garantie en dehors des États-Unis figurent sur le site Web de Garrett à [www.garrett.com](http://www.garrett.com). Cliquez sur Division sport puis sur Assistance technique.

**MADE IN THE USA**  
**HECHO EN EE. UU.**  
**FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS**



Garrett Metal Detectors, garrett.com, and Z-Lynk are trademarks and registered trademarks of Garrett Electronics Inc.

© 2017 Garrett Metal Detectors. 1539900.A.0717

Garrett Metal Detectors, garrett.com y Z-Lynk son marcas registradas y marcas comerciales registradas de Garrett Electronics Inc.

© 2017 Garrett Metal Detectors. 1539900.A.0717

Garrett Metal Detectors, garrett.com et Z-Lynk sont des marques et des marques déposées de Garrett Electronics Inc.

© 2017 Garrett Metal Detectors. 1539900.A.0717

